

イベントホール 調光操作卓 仕様書

	LICSTAR -IV TipeJ
制御信号	DMX- 512
制御チャンネル数	1024
制御回路	1024
プリセットフェーダ	60本 × 3段 (1段180ch展開可能)
プレイバックフェーダ	クロスフェーダ (クロス/ムーブ)
記憶シーン数	1,000シーン
パート	各シーン10パート
チャンネルグループ	999グループ
フェードタイム	0 ～ 999.9秒 (0.1秒単位)
ウェイトタイム	0.1 ～ 999.9秒 (0.1秒単位)
チェイス	100パターン × 100ステップ (同時再生20パターン)
パッチ場面数	6場面 持込卓用2場面
サブフェーダ	20本 × 20ページ6バンク
外部卓チャンネル入力	DMX × 1系統
客席調光操作	自動操作〈 明・止・暗 〉 上限/下限フェーダ × 1組
マクロ	マクロスイッチ × 10
フリーフェーダ	10本 (客席調光用手動フェーダとの切替により使用可能)
タッチスイッチ	プリセットフェーダ、サブフェーダ
外部記憶装置	調光設定用PC (USBメモリー) JASCO II
VGA表示器	15型TFT
バックアップ方式	CPUデュアルランニング